

Origin TWO Genel Bakış

Çözüm Alanı

Dolum istasyonları

Filo merkezleri

Otoparklar

İşyerleri

Oteller & Restorantlar

Endüstri

Enerji dağıtım

Filo Operatörleri

Otopark işletmeleri

İşyerleri

HotelRestorantCafe

Parakende

- Yolcu, teslimat araçları belediye hizmet araçları ve endüstriyel her tür filo için şarj istasyonu alt yapısı sağlıyoruz. Filonuzda bulunan farklı tip araçları tek bir alanda şarj edebilirsiniz.

- Origin TWO, ana arterlerde, otoyollara veya şarj garajlarına kurulum için ideal bir çözümdür. Akıllı enerji sistemi ile dinamik güç dağıtımı, hızlı ve istikrarlı şarj sağlamaktadır. Güçlendirilmiş güvenlik sistemi arıza ve hizmet kesinti sürelerini minimuma indirir.



- Projenin her aşamasında size ve müşterilerinize Teknik destek ve danışmanlık hizmetleri sağlıyoruz. Bu sayesinde şarj ağının kesintisiz ve uzun süre çalışmasını garanti altına alıyoruz.

- Şarj istasyonunun 300 den fazla parametresi gerçek zamanlı 7/24 izlenebilir. Şarj süresini ve maliyetleri azaltıp enerji tüketimini kontrol ederek şarj istasyonunun verimliliğini maksimize ediyoruz. Her şey tek arayüz ile takip edilir.



Origin TWO Özellikler

- 20 kW dan başlayan adımlarla güç seçebilirsiniz.
- Eşzamanlı şarj ve dinamik güç dağıtımı.
- Kolay erişim ile hızlı bakım onarım.



Güç	120-200 kW
Konnektör sayısı	1-2, CCS 2
Çıkış voltajı	1000 V
Çıkış akımı	500 A
Çalışma sıcaklığı	-30° to 50° C
Koruma seviyesi	IP 54, IK 10
İletişim protokolü	OCPP 1.6
Boyutlar	2400x1180x776 mm
Ağırlık	maks. 650 kg
Malzeme	Çelik
Giriş voltajı	400 V ($\pm 10\%$), AC 3ø
Giriş frekansı	50 Hz
Verimlilik	96%
Şarj kablo uzunluğu	5 m
Ağ bağlantısı	3G/4G/Wi-Fi/LAN
Yetkilendirme	APP
Kullanıcı arayüzü	LCD ekran - 1280x800, 10.1"
Kontrol	Tuş
Enerji yönetimi	Gecikmeli şarj başlangıcı ve sınırlı şarj akımı
Koruma	Yüksek voltaj, aşırı yük, kısa devre koruma, kaçak akım koruma, aşırı ısınma koruma

Opsiyonel

Yetkilendirme	RFID
Kablo yönetim sistemi	Gergili kablo askısı
Ödeme sistemi	Ödeme terminal
Ölçüm	AC/DC elektrik sayacı